



องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!
SUPPORT
FM Radio 87.5-108MHz.



ดีไซด์ที่ลงตัว...ในราคาสุดคุ้ม!!



SPECIFICATIONS

- 245.0000 - 246.9875 MHz.
- 160 CHANNELS ,40 FREE MEMORIES
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- PASSWORD PROTECTION
- DCS 214 CODES/ 51 CODES OF CTCSS
- VOICE CONTROL 5 LEVELS
- TIME-OUT TIMER (TOT)
- DUPLEX FUNCTION




FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



214 CODE OF DCS



VOICE CONTROL 5 LEVELS



PASSWORD SECURITY



DUPLEX FUNCTION

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านตัวแทนจำหน่ายที่ กทม. ทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (SP-IX5 Plus)

Accessories For : SP-IX5 Plus

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
MODE TYPE	FM (F3E)
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
ANTENNA IMPEDANCE	50Ω
MICROPHONE IMPEDANCE	2KΩ
REGULATE VOLTAGE REQUIREMENT	7.4 V DC.
CURRENT STAND BY	40mA.
FREQUENCY STABILITY	+/- 5ppm -20°C to + 50°C
DIMENSIONS WITH BATTERY	105 x 56 x 33 mm (H x W x D)

SPEEDER®



Battery 1200 mAh.



Desktop Charger

TRANSMITTER

POWER OUTPUT	Hi : 5w./ Lo : 1w.
TRANSMITTING FREQUENCY ERROR	± 500H
ADJACENT CHANNEL POWER	60dB.
SPURIOUS RADIATION	60dB.
MAX. FREQUENCY DIVIATION	± 2.5KHz.
TX DISTORTION	<5%



Belt Clip



Antenna

RECEIVER

SENSITIVITY	<0.25μV at 12dB./ SINAD
SQUELCH SENSITIVITY	<0.158μV.
SELECTIVITY	60dB.
INTERMODULATION REJECTION	65dB.
SPURIOUS RESPONSE REJECTION	65dB.
AUDIO OUTPUT MAX	>500mW.
AUDIO DISTORTION	<3% at 8Ω distortion Speaker



HandStrap



User's Manual



บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จำกัด

105/9-11 หมู่ 4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี 1100 โทร : 02-150-9555

ID Line : @amg789

